



ESEM LED AMPUL

Kullanma Kılavuzu

Lamba Şekli					
Tipi	ETLA	ELA	ESLA	ESLA	LRA
Güç (W)	5W	5W	7,9,12,15 W	36W,50W,70W	6,12 W
Akım (A)	0.33 A	0.33A	7W=0.33A 9W=0.3A 12W=0.28A 15W=0.5A	36W=0.29A 50W=0.44A 70W=0.67A	6W=0.02A 12W=0.04A
Anma Gerilimi (V)	220-240V				
Anma Frekansı (Hz)	50/60 Hz				
Güç Faktörü	0.5				
Duy Tipi	E27/E14	E27/E14	E27	E27	S14
Çalışma Sıcaklığı	-20 ... + 45 C				
Işık Akısı (Lm)	450Lm	450Lm	7W=630Lm 9W=810Lm 12W=1080Lm 15W=1350Lm	36W=3240Lm 50W=4500Lm 70W=6300Lm	6W=480Lm 12W=1080Lm
Verim	90Lm/W	90Lm/W	90Lm/W	90Lm/W	90Lm/W
Renk(K)	6500K 3000K	6500K 3000K	6500K 3000K	6500K 3000K	6500K 3000K
CRI	>70				
Ömür	25.000 Saat				
Uzunluk (Cm)	73mm	98mm	7W=110mm 9W=113mm 12W=125mm 15W=125mm	36W=19mm 50W=20mm 70W=22mm	6W=298mm 12W=498mm
Çap (Cm)	45mm	35mm	7W=60mm 9W=65mm 12W=70mm 15W=70mm	36W=35mm 50W=40mm 70W=45mm	6W=30mm 12W=30mm
Çalışma (Çıkış) Gerilimi	15V DC	15V DC	7W=21V DC 9W=30V DC 12W=42V DC 15W=30V DC	36W=126V DC 50W=114V DC 70W=105V DC	6W=258V DC 12W=252V DC
Işık Açısı	180	180	180	180	180
IP Sınıfı	IP 23				

Dikkat!

TEHLİKELİ ELEKTRİK GERİLİMİ !

- 1-) Islak elle temas etmeyiniz.
- 2-) Çalışmaya başlamadan önce, cihazı gerilimsiz, bırakacak şekilde enerjiyi kesiniz.

Cihazın Kurulum ve Çalışmasında Dikkat Edilecek Unsurlar

- 1- Kullanılacak ürüne ait teknik değerler ürün üzerinde bulunmakta olup, bu değerler dikkate alınarak ürün seçimi yapılmalıdır.
- 2- Dimmer ile birlikte kullanmayınız.
- 3- Ürünü asla yere düşürmeyin, çarpmayın, sarsmayın. Akım altındayken ürünü sökmeyin, oynamayın.
- 4- Taşıma ve nakliye esnasında sert çarpmalara maruz bırakmayınız.

Öneriler ve Uyarılar

- 1- Çalışmakta olan ürünlerin değişimi veya devreden çıkartılması mutlaka enerji kesilerek yapılmalıdır.

2-Nemli ve ıslak ortamlarda kullanmayınız. Montaj ve Demontaj'dan önce enerjiyi mutlaka kesin.

3-Kullanım ömrü tamamlandığı zaman, içeriği sebebiyle, uygun geri dönüşüm yöntemleri kullanılmalıdır.

4-Nihai tüketicinin yapması gereken herhangi bir bakım yoktur.

5-Gerekli şekilde yapılmayan montaj, kullanım, nakliye, sevkiyat, yükleme ve boşaltma anında meydana gelen hasar ve arızalardan NORA AŞ. sorumlu değildir.

6-Uygun ürün seçilmediğinden çıkacak hasar ve/veya problemlerden NORA AŞ. sorumlu değildir.



İthalatçı:

NORA ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İNÖNÜ CAD. SÜMER SK. ZİTAŞ İŞ MERKEZİ C-1 BLOK, DAİRE: 9 KOZYATAĞI-KADIKÖY-İSTANBUL
TEL: 0216. 410 32 81 (pbx) FAX: 0216. 410 32 87
nora@nora.com.tr
www.nora.com.tr

Üretici:

CHANGZHOU TIANYI FLY LIGHTING CO.,LTD
NO.7 PORT ROAD NEW DISTRICT INDUSTRIAL PARK
BAIZHANG CHANGZHOU JIANGSU CHINA