

Lamba Şekli			
Tipi	ESPR	ESPR-S	ESPD
Güç (W)	10,20,30,50,70,100,150W	10,20,30,50,70,100,150,200W	10,20,30,50,70,100,150,200W
Akım (A)	10W=0.16 A 20W=0.16 A 30W=0.33 A 50W=0.35A 70W=0.58A 100W=0.69A 150W= 1.04A	10W=0.16 A 20W=0.16 A 30W=0.33 A 50W=0.35A 70W=0.58A 100W=0.69A 150W= 1.04A 200W= 1.39A	10W=0.16 A 20W=0.16 A 30W=0.33 A 50W=0.35A 70W=0.58A 100W=0.69A 150W= 1.04A 200W= 1.39A
Anma Gerilimi (V)	220/240V		
Anma Frekansı (Hz)	50/60 Hz		
Güç Faktörü	0.5	0.5	0.5
Çalışma Sıcaklığı	-20 ... + 45 C		
Işık Akısı (Lm)	10W=800Lm 20W=1600Lm 30W=2400 Lm 50W=4000Lm 70W=5600 Lm 100W=8000 Lm 150W=12000 Lm	10W=800Lm 20W=1600Lm 30W=2400 Lm 50W=4000Lm 70W=5600 Lm 100W=8000 Lm 150W=12000 Lm 200W=16000 Lm	10W=800Lm 20W=1600Lm 30W=2400 Lm 50W=4000Lm 70W=5600 Lm 100W=8000 Lm 150W=12000 Lm 200W=16000 Lm
Verim	80Lm/W	80Lm/W	80Lm/W
Renk(K)	6500K 3000K GREEN (YEŞİL)	6500K 3000K GREEN (YEŞİL)	6500K 3000K GREEN (YEŞİL)
CRI	>70		
Ömür	25.000 Saat		
Dış Ölçü En-Boy-Yükseklik(mm)	10W=115x85x45 mm 20W=181x141x50mm 30W=225x185x55 mm 50W=230x290x55mm 70W=240x215x85 mm 100W=290x230x90 mm 150W=370x290x100 mm	10W=115x85x45 mm 20W=181x141x50mm 30W=225x185x55 mm 50W=230x290x55mm 70W=240x215x85 mm 100W=290x230x90 mm 150W=370x290x100 mm 200W=450x380x125 mm	10W=85x113x35mm 20W=140x180x40mm 30W=185x225x50 mm 50W=230x280x62mm 70W=280x333x68mm 100W=290x290x90mm 150W=333x312x95mm 200W=370x370x120 mm
Çalışma (Çıkış) Gerilimi	10W=60 V DC 20W=120 V DC 30W=90 V DC 50W=144 V DC 70W=120 V DC 100W=144 V DC 150W=144 V DC	10W=60 V DC 20W=120 V DC 30W=90 V DC 50W=144 V DC 70W=120 V DC 100W=144 V DC 150W=144 V DC 200W=144 V DC	10W=60 V DC 20W=120 V DC 30W=90 V DC 50W=144 V DC 70W=120 V DC 100W=144 V DC 150W=144 V DC 200W=144 V DC
Işık Açısı	120		
IP Sınıfı	IP 65		

## Dikkat!

### TEHLİKELİ ELEKTRİK GERİLİMİ !

1-) Islak elle temas etmeyiniz.

2-) Çalışmaya başlamadan önce, cihazı gerilimsiz, bırakacak şekilde enerjiyi kesiniz.

### Cihazın Kurulum ve Çalışmasında Dikkat Edilecek Unsurlar

1- Kullanılacak ürüne ait teknik değerler ürün üzerinde bulunmakta olup, bu değerler dikkate alınarak ürün seçimi yapılmalıdır.

2- Dimmer ile birlikte kullanmayınız.

3- Ürünü asla yere düşürmeyin, çarpmayın, sarsmayın. Akım altındayken ürünü sökmeyin, oynamayın.

4-Taşıma ve nakliye esnasında sert çarpmalara maruz bırakmayınız.

### Öneriler ve Uyarılar

1-Çalışmakta olan ürünlerin değişimi veya devreden çıkartılması mutlaka enerji kesilerek yapılmalıdır.

2-Kullanım ömrü tamamlandığı zaman, içeriği sebebiyle, uygun geri dönüşüm yöntemleri kullanılmalıdır.

3-Nihai tüketicinin yapması gereken herhangi bir bakım yoktur.

4-Gerekli şekilde yapılmayan montaj, kullanım, nakliye, sevkiyat, yükleme ve boşaltma anında meydana gelen hasar ve arızalardan NORA AŞ. sorumlu değildir.

5-Uygun ürün seçilmediğinden çıkacak hasar ve/veya problemlerden NORA AŞ. sorumlu değildir.

**NORA** NORA ELEKTRİK MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş

**İthalatçı:**

**NORA ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
İNÖNÜ CAD. SÜMER SK. ZİTAŞ İŞ MERKEZİ C-1 BLOK, DAİRE: 9 KOZYATAĞI-KADIKÖY-İSTANBUL  
TEL: 0216. 410 32 81 (pbx) FAX: 0216. 410 32 87  
nora@nora.com.tr  
www.nora.com.tr

**Üretici:**

CHANGZHOU TIANYI FLY LIGHTING CO.,LTD  
NO.7 PORT ROAD NEW DISTRICT INDUSTRIAL PARK  
BAIZHANG CHANGZHOU JIANGSU CHINA